

**TABELA NR 1**

Wykaz obwodów elektrycznej instalacji wewnętrznej

L. P.	Numer obwodu	Zabezpieczenie obwodu	Opis	Kabel	Uwagi
1	RG 0	S304 C32 A	Zasilanie RG	YKY5x10	w RL32
2		FR304-32A			
3		SM-240-01-230			
4		TNS 230/400	II stopień ochrony		
5		LK 713	3x400/230 V AC.		
6		P 304 40-30-AC			
7	RG 1	S-301 B 16A	Gniazda 230 V kotłownia, WC, pom. Socjalne, pom. Gosp., komunikacja gospodarcza	YDYpžo 3x2,5	p/t
8	RG 2	S-301 B 16A	Gniazda 230V gabinet ogólny, gabinet przygotowania zabiegów, poczekalnia	YDYpžo 3x2,5	p/t
9	RG 3	S-301 B 16A	Gniazda 230V gabinet zabiegowy, poczekalnia, WC pacjentów	YDYpžo 3x2,5	p/t
10	RG 4	S-301 B 16A	Gniazda 230V gabinet ogólny, punkt poboru	YDYpžo 3x2,5	p/t
11	RG 5	S-301 B 16A	Gniazda 230V gabinet stomatologiczny	YDYpžo 3x2,5	p/t
12	RG 6	S-301 B 16A	Gniazda 230V UNIT sprężarkownia	YDYpžo 3x2,5	p/t
13	RG 7	S-301 B 16A	Gniazda 230V poczekalnia, rejestracja, pokój kierownika	YDYpžo 3x2,5	p/t
14	RG 8	S-301 B 6A	Gniazda 230V sterowania pieca CO	YDYpžo 3x1,5	p/t
15	RG 9	S-303 B 20A	Gniazdo 400V w kotłowni	YDYpžo 5x2,5	p/t
16	RG 10	S-301 B 10A	Oświetlenie pokój kierownika, archiwum, kotłownia, WC, pom. Socjalne, pom. Gospodarcze, komunikacja gospodarcza	YDYpžo 3x1,5	p/t
17	RG 11	S-301 B 10A	Oświetlenie gabinet ogólny, gabinet przygotowania zabiegów, poczekalnia, gabinet zabiegowy	YDYpžo 3x1,5	p/t
18	RG 12	S-301 B 10A	Oświetlenie gabinet ogólny, punkt poboru, gabinet stomatologiczny, sprężarkownia	YDYpžo 3x1,5	p/t
19	RG 13	S-301 B 10A	Oświetlenie poczekalnia, WC pacjentów, wejście, rejestracja	YDYpžo 3x1,5	p/t

